

### Bewegungsmelder PIR



 220-240 AC	 50/60	 40-500	<b>IP</b> 20			
	 max 12	 H150/V30	 10-7	 PIR	 3-2000	 5÷25
	 0,75÷2,5					




MARID JQ-L **08910** 40-500 Wandeinbau H150/V30 10-7 PIR

Kanlux MARID JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar. Der Sensor kann auch durch ein akustisches Signal ausgelöst werden.

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 30°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)
- Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 3 bis 2000 lx
- Möglichkeit der Betätigung des Sensors durch akustisches Signal im Bereich von 30 bis 90 dB
- Nur für ohmsche Lasten ausgelegt
- Material: Kunststoff

### Bewegungsmelder PIR



MARID JQ-L

