

## IPER LED

### Plafonnier LED



|                   |            |            |        |           |              |          |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120 | ≥50000 | 50000 [h] | ≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 |
|                   |            |            |        |           |              |          |
|                   |            |            |        |           |              |          |




| IPER LED 10W-NW-O    | 37290 | 10 | 1200 | 4000 | blanc | SENSOR         |
|----------------------|-------|----|------|------|-------|----------------|
| IPER LED 19W-NW-O    | 37291 | 19 | 2280 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 26W-NW-O    | 37292 | 26 | 3120 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 35W-NW-O    | 37293 | 35 | 4200 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 10W-NW-L    | 37294 | 10 | 1200 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 19W-NW-L    | 37295 | 19 | 2280 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 26W-NW-L    | 37296 | 26 | 3120 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 35W-NW-L    | 37297 | 35 | 4200 | 4000 | blanc |                |
| IPER LED 10W-NW-O-SE | 37298 | 10 | 1200 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 19W-NW-O-SE | 37299 | 19 | 2280 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 26W-NW-O-SE | 37300 | 26 | 3120 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 35W-NW-O-SE | 37301 | 35 | 4200 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 10W-NW-L-SE | 37302 | 10 | 1200 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 19W-NW-L-SE | 37303 | 19 | 2280 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 26W-NW-L-SE | 37304 | 26 | 3120 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |
| IPER LED 35W-NW-L-SE | 37305 | 35 | 4200 | 4000 | blanc | Hyperfréquence |

IPER LED est une gamme de hublots LED anti-vandale, sans vis apparentes, particulièrement résistants IP65/IK10. Equipé de diodes Samsung 2835, son efficacité lumineuse est de 120lm/W. Sa durée de vie est L90B10 / 50 000h. Gamme disponibles avec et sans détecteurs HF (noté « SE » dans la désignation )


Date of issue: 08.12.2023, 15:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


## IPER LED




IPER LED 10W-NW-O




IPER LED 19W-NW-O




IPER LED 26W-NW-O




IPER LED 35W-NW-O




IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L