

Kanlux

Kanlux FOGLER E

Kanlux FOGLER E to seria plafonier LED z wbudowanym czujnikiem PIR, która zapewnia niezawodne oświetlenie w przestrzeniach użytkowych. Czujnik reaguje na ciepło poruszającego się obiektu, dzięki czemu działa bardziej selektywnie niż czujniki mikrofalowe i minimalizuje ryzyko fałszywego załączenia. Oprawy dostępne są w trzech wariantach mocy – 12W, 17W i 24W – oferując strumień świetlny od 1000 do 1800 lumenów o neutralnej barwie 4000K. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a smukła forma o wysokości 7 cm i średnicach 28, 33 lub 38 cm sprawia, że plafoniery dobrze komponują się w różnych wnętrzach.



 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 80
 H _g	 SMD			 IP 20		
	 1-1,5	 6	 360	 2-2	 15-2000	 0,5m



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 12W NW	18122	12	1000	4000	biały	PIR
FOGLER E 17W NW	18123	17	1100	4000	biały	PIR
FOGLER E 24W NW	18124	24	1800	4000	biały	PIR




FOGLER E 12W NW




FOGLER E 17W NW




FOGLER E 24W NW



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW

Dokument utworzono: 28.11.2025, 10:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com