

23450 ALER MINI-W

Czujnik ruchu PIR



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [m] max 8	 [lx] 3-2000
 °C -20÷40		 [mm²] 1÷2,5	CE	EAC	UK CA	

ALER MINI-W



ALER MINI-W 23450 800 do nadbudowania na ścianie H140/V45 10-15 PIR

Czujnik ALER MINI-W to niewielki czujnik na podczerwień o efektywnym i minimalistycznym wyglądzie. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 140°, a wertykalny 45°, a dzięki łatwej regulacji mechanicznej (pion 45°, poziom 90°) można dostosować go do swoich potrzeb. Posiada wysoką klasę szczelności (IP44), co sprawia, że czujnik ten można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- Materiał: tworzywo sztuczne

