

## 23453 MERGE MW-L

Czujnik ruchu MW



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 [m] max 9	 [lx] 3-2000
 5÷25		 [mm] 0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA	



MERGE MW-L



MERGE MW-L 23453 1200 do wbudowania w ścianę 180 10-12 mikrofalowy

Czujnik Kanlux MERGE MW to estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie. Maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- Materiał: tworzywo sztuczne

