

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulację czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

IP

20

5÷25

EAC

UK
CA



ROLF JQ-L

						SENSOR	
				[°]	[s] - [min]		[m]
ROLF JQ-L	08820	1200	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V160	5-12	mikrofalowy	max 8
ROLF JQ-O	08821	1200	do nadbudowania na suficie	H360/V160	6-12	mikrofalowy	max 9
ROLF MINI JQ-L	08822	800	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie do nadbudowania na podłożu	H360/V140	8-12	mikrofalowy	max 10




ROLF JQ-L




ROLF JQ-O




ROLF MINI JQ-L



ROLF JQ-L



ROLF JQ-O



ROLF MINI JQ-L

Dokument utworzono: 19.02.2025, 10:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

