

KRO10

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



 [V] 230 AC	 [Hz] 50	 -25÷40	 IP 20	 Icn [A] 10000	 2	
 2	 TH 35	 Ui [V] 400	 max 25			

KRO10-2/B10/30

			 In [A]	 IΔn [mA]	Tip de protecție împotriva curentului rezidual
KRO10-2/B10/30	32882	B	10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	32883	B	10	30	A
KRO10-2/B16/30	32884	B	16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	32885	B	16	30	A
KRO10-2/B20/30	32886	B	20	30	AC
KRO10-2/B25/30	32887	B	25	30	AC
KRO10-2/B6/30	32888	B	6	30	AC
KRO10-2/C10/30	32889	C	10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	32890	C	10	30	A
KRO10-2/C16/30	32891	C	16	30	AC
KRO10-2/C16/30-A	32892	C	16	30	A
KRO10-2/C6/30-A	39309	C	6	30	A
KRO10-2/B20/30-A	39310	B	20	30	A
KRO10-2/C20/30	39311	C	20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	39312	C	20	30	A
KRO10-2/C25/30	39313	C	25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	39314	C	25	30	A
KRO10-2/C32/30	39315	C	32	30	AC

KRO10

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P

			In [A]	I_{Δn} [mA]	Tip de protecție împotriva curentului rezidual
KRO10-2/C32/30-A	39316	C	32	30	A



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/C16/30-A



KRO10-2/C6/30-A

KRO10

Înterupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30



KRO10-2/C32/30-A



KRO10-2

Date of issue: 07.10.2026, 09:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com