# Kanlux SMART

## Svetelný zdroj LED

App remote control

Amazon Alexa & Google Home

Kanlux SMART

| [V] | [Hz] | ellipse ≤6x MacAdam | Ra | | [h] | Hg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-240 AC | 50 | | 80 | ≥25000 | 15000 | |

APP WiFi 2,4 GHz/BLE

S A60 7W E27 CCT

| | | PON [W] | [W] | [lm] Φuse | Tc [K] | [°] | | Ei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S A60 7W E27 CCT | **33640** | 7 | 60 | 806 | 2700-6500 | 320 | E27 | E |
| S A60 9W E27 RGBCCT | **33641** | 9 | 60 | 806 | 2700-6500 | 180 | E27 | F |
| S A60 11,5WE27 RGBCCT | **33642** | 11,5 | 75 | 1055 | 2700-6500 | 180 | E27 | F |
| S GU10 4,7W RGBCCT | **33643** | 4,7 | 39 | 325 | 2700-6500 | 110 | GU10 | G |
| S C37 4,9W E14 RGBCCT | **33644** | 4,9 | 40 | 470 | 2700-6500 | 180 | E14 | F |

Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Kanlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Kanlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôsobíte svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Kanlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zistíte viac na www.kanluxsmart.com

# Kanlux SMART

## Svetelný zdroj LED

S A60 7W E27 CCT

S A60 9W E27 RGBCCT

S A60 11,5WE27 RGBCCT

S GU10 4,7W RGBCCT

S C37 4,9W E14 RGBCCT




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCCT




S A60 11,5WE27 RGBCCT




S GU10 4,7W RGBCCT


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK

# Kanlux SMART

## Svetelný zdroj LED




S C37 4,9W E14 RGBCCT


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK