

## KRD10-2

Вимикач диференціального струму, 2P



|                           |              |          |     |            |       |               |
|---------------------------|--------------|----------|-----|------------|-------|---------------|
| [Hz]<br>50                | °C<br>-25÷40 | IP<br>20 | 2P  | 2          | TH 35 | Ui [V]<br>400 |
| max 25 [mm <sup>2</sup> ] | CE           | EAC      | VDE | СЗК<br>СРК |       |               |

KRD10-2/25/30-B

|                   | [V]   | In [A] | I <sub>Δn</sub> [mA] | Тип захисту відключення |    |   |
|-------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------|----|---|
| KRD10-2/25/30-B   | 38530 | 230 AC | 25                   | 30                      | B  | 3 |
| KRD10-2/40/30-B   | 38531 | 230 AC | 40                   | 30                      | B  | 3 |
| KRD10-2/63/30-B   | 38532 | 230 AC | 63                   | 30                      | B  | 3 |
| KRD10-2/25/100-B  | 38533 | 230 AC | 25                   | 100                     | B  | 3 |
| KRD10-2/40/100-B  | 38534 | 230 AC | 40                   | 100                     | B  | 3 |
| KRD10-2/63/100-B  | 38535 | 230 AC | 63                   | 100                     | B  | 3 |
| KRD10-2/25/300-B  | 38536 | 230 AC | 25                   | 300                     | B  | 3 |
| KRD10-2/40/300-B  | 38537 | 230 AC | 40                   | 300                     | B  | 3 |
| KRD10-2/63/300-B  | 38538 | 230 AC | 63                   | 300                     | B  | 3 |
| KRD10-2/16/10-AC  | 38720 | 230 AC | 16                   | 10                      | AC | 2 |
| KRD10-2/16/10-A   | 38721 | 230 AC | 16                   | 10                      | A  | 2 |
| KRD10-2/25/30-A   | 38725 | 230 AC | 25                   | 30                      | A  | 2 |
| KRD10-2/25/300-AC | 38726 | 230 AC | 25                   | 300                     | AC | 2 |
| KRD10-2/40/30-AC  | 38729 | 230 AC | 40                   | 30                      | AC | 2 |
| KRD10-2/40/30-A   | 38730 | 230 AC | 40                   | 30                      | A  | 2 |

Date of issue: 24.03.2026, 08:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## KRD10-2

Вимикач диференціального струму, 2P



KRD10-2/25/30-B



KRD10-2/40/30-B



KRD10-2/63/30-B



KRD10-2/25/100-B



KRD10-2/40/100-B



KRD10-2/63/100-B



KRD10-2/25/300-B



KRD10-2/40/300-B



KRD10-2/63/300-B



KRD10-2/16/10-AC



KRD10-2/16/10-A



KRD10-2/25/30-A

Date of issue: 24.03.2026, 08:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

## KRD10-2

Вимикач диференціального струму, 2P




KRD10-2/25/300-AC




KRD10-2/40/30-AC




KRD10-2/40/30-A




KRD10-2/25/30-B




KRD10-2/40/30-B




KRD10-2/63/30-B




KRD10-2/25/100-B




KRD10-2/40/100-B



KRD10-2/63/100-B




KRD10-2/25/300-B




KRD10-2/40/300-B

## KRD10-2


Вимикач диференціального струму, 2P




KRD10-2/63/300-B




KRD10-2/16/10-AC




KRD10-2/16/10-A




KRD10-2/25/30-A



KRD10-2/25/300-AC



KRD10-2/40/30-AC



KRD10-2/40/30-A