01426 SET105-K

Transformateur électronique SET

5905339014269





DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Usage: intérieur
Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables: oui
Longueur [mm]: 44
Hauteur [mm]: 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
λ: 0.97
Puissance maximale [W]: 35-105
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de branchement: Connecteur de raccordement
Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5
Type d'alimentation électrique: variable
Protection thermique: 100°C
Protection contre les courts-circuits: oui
Température maximale Ta [°C]: 45
Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240
Tension de sortie - SEC[V]: 11,5 AC
courant de sortie - sec[ma]: max 8800
Degré IP: 20
Tc [°C]: 85

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100
Condtionnement : 100
Nombre de pièces sur un niveau de palette: 800
Poids unitaire net [g]: 98
Poids [g]: 114
Longueu carton emballage [cm]: 13
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 2.5
Poids carton [kg]: 11.4
Largeur carton [cm]: 27.5
Hauteur carton [cm]: 15
Longueur carton [cm]: 44
Volume carton [m³]: 0.01815

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

01426 SET105-K

Transformateur électronique SET

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- produit destiné à alimenter les ampoules halogènes basse tension (12V)
- facteur de puissance réactive cosØ pour SET60-K et SET105-K de 0,99, pour SET80LT, SET150-N et SET210-N de 0,97
- température maximale admissible du boîtier pour SET60-K de 80°C, pour les autres modèles de 85°C
- protection thermique désactivant le modèle SET80LT lorsque la température dépasse 100°C, les modèles SET150-N et SET210-N lorsque la température dépasse 110°C, les modèles SET60-K et SET105-K lorsque la température dépasse 120°C
- protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées
- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.