


## 18721 JVT3-16AS

Programmateur électronique pour montage sur rail TH35

5905339187215



Le programmateur temporel sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage grâce à la programmation journalière. Le programmateur temporel est doté de 8 points temporels programmables pour allumages (ON) et extinctions (OFF). Le programmateur est doté de la fonction de décalage temporel ON/OFF conforme aux changements astronomiques journaliers des heures de lever et de coucher du soleil.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TH35

**Usage:** intérieur

**Norme:** EN60730-1; PN-EN 62052-11

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Courant nominal [A]:** 16

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 100

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 100

**Poids unitaire net [g]:** 124

**Poids [g]:** 153.2

**Longueur carton emballage [cm]:** 9

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Poids carton [kg]:** 15.32

**Largeur carton [cm]:** 23.5

**Hauteur carton [cm]:** 38.5

**Longueur carton [cm]:** 38

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.034381