



Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

DONNÉES GÉNÉRALES:

Hystérésis: 20Lx
Couleur: blanc
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur - extérieur
Mode réglage temps: potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy
Indicateur d'alimentation: non
Longueur [mm]: 48
Largeur [mm]: 30
Hauteur [mm]: 63

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Courant nominal [A]: 10
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40
Puissance maximale [VA]: 2300
Degré IP: 20/65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50
Unité par carton: 1
Conditionnement : 50
Poids unitaire net [g]: 100
Poids [g]: 140.6
Longueu carton emballage [cm]: 7
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8
Poids carton [kg]: 7.03
Largeur carton [cm]: 36
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 37
Volume carton [m³]: 0.025308

Relais crépusculaire

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Hystérèse ~20Lx