

## 28308 BIURO+ 04-0033-100

Boîtier de connexion sol

5905339283085



Le centre d'alimentation BIURO plus en métal est conçu pour être installé dans les sols coulés. Il s'agit d'un centre pour 1,5 de module 45 ou trois demi-modules 22,5. Le centre est équipé d'un obturateur de protection en cas de finition du sol coulé. Le centre est muni d'un mécanisme de déclenchement qui active le ressort et ouvre le boîtier. Le centre d'alimentation BIURO en forme de cercle est disponible dans deux gammes de couleurs.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** laiton mat  
**Mode d'installation:** encastré sol  
**Longueur [mm]:** 120  
**Largeur [mm]:** 120  
**Hauteur [mm]:** 90

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 250 AC  
**Courant nominal [A]:** 16  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Classe électrique:** I  
**Nombre de modules:** 3  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 20  
**Conditionnement :** 20  
**Poids unitaire net [g]:** 860  
**Poids [g]:** 921  
**Longueu carton emballage [cm]:** 12.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 12.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8  
**Poids carton [kg]:** 18.42  
**Largeur carton [cm]:** 28  
**Hauteur carton [cm]:** 27  
**Longueur carton [cm]:** 43  
**Volume carton [m³]:** 0.032508

**28308** BIURO+ 04-0033-100

---

Boîtier de connexion sol

