

38144 MAH PRO SENSOR

MW mozgásérzékelő

5905339381446



A Kanlux MAH PRO hermetikus lámpatestek felszerelhetők mozgásérzékelővel (38144 MAH PRO SENSOR), amely megbízható mozgásérzékelést biztosít, és master-slave funkcióval rendelkezik (azaz az első vagy az első és az utolsó lámpatest kapcsolja be és ki az egész fényvonalat).

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Érzékenység beállítás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5/30/90-5/20/30

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Maximális működési idő [perc]: 30

Minimális működési idő [s]: 5

Maximális teljesítmény [VA]: max 800

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel

[lx]: 2/10/30/50/disable

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 6

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 125

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 125

Nettó egység súly [g]: 50

Súly [g]: 76.64

Egy darab bruttó súlya [g]: 74

Egységcsomagolás hossza [cm]: 16

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4




Doboz súlya [kg]: 9.58

Karton szélessége [cm]: 35

Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.0406



38144 MAH PRO SENSOR

MW mozgásérzékelő

