


28026 BRAVO DRIVER 40W

Alimentation LED

5905339280268



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 0,25

Fréquence nominale [Hz]: 50

λ: 0,95

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1

Type d'alimentation électrique: courant continu

Protection contre les surcharges: oui

Protection contre les surtensions: oui

Protection thermique: 110°C

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 25

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 30-42

courant de sortie - sec[ma]: 1050

Degré IP: 20

Tc [°C]: 75

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 6

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 130

Poids [g]: 159.17

Longueur carton emballage [cm]: 15

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5

Poids carton [kg]: 9.5502

Largeur carton [cm]: 35

Hauteur carton [cm]: 21

Longueur carton [cm]: 43

Volume carton [m³]: 0.031605

28026 BRAVO DRIVER 40W

Alimentation LED

Date of issue: 16.11.2022, 01:43

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

