


33826 ONTEC R C1 60N M STW

Bloc de secours LED

5902052535965



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** wall mounted, ceiling mounted**Usage:** intérieur**source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance nominale [W]:** 1.2**Puissance nominale (LED) [W]:** 2**Classe électrique:** II**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 306**Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours):** 306**Teinte lumière:** blanc froide**Plage de températures ambiantes[°C]:** 10÷35**Accumulateur (type):** LiFePO4/C**Accumulateurs (paramètres):** 3,2V 1,5Ah**Mode de fonctionnement:** secours**Utilisation:** éclairage de balisage**Durée de fonctionnement secours [h]:** 1**Test standard:** oui**Matériau du boîtier:** matériau plastique**Type de branchement:** Connecteur rapide**Degré IP:** 20**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 5000**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1

33826 ONTEC R C1 60N M STW

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES:**33831 ZEST PODT OR00 W**