

27251 KMI-3/25A

Sezionatore

5905339272515



L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-22A**Luogo d'uso:** all'interno**Norm:** PN-EN 60947-3**Lunghezza [mm]:** 76**Larghezza [mm]:** 52.5**Altezza [mm]:** 82**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC**Corrente nominale [A]:** 25**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷45**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷50**Moduli:** 3**Grado IP:** 20**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 4**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 4**Numero di pezzi in un imballaggio :** 40**Peso unitario netto [g]:** 244**Grammatura [g]:** 270**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.8**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.02254