


27255 KMI-2/40A

Sezionatore

5905339272553



L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:**Categoria d'uso:** AC-22A**Luogo d'uso:** all'interno**Norm:** PN-EN 60947-3**Lunghezza [mm]:** 76**Larghezza [mm]:** 35**Altezza [mm]:** 82**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC**Corrente nominale [A]:** 40**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷45**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷50**Moduli:** 2**Grado IP:** 20**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 6**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 6**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 162**Grammatura [g]:** 180**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.8**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.02254