


28025 BRAVO DRIVER 36W

Alimentatore LED

5905339280251



PARAMETRI DEL PRODOTTO:



Colore: bianco

Luogo d'uso: all'interno

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: si

Compatibile con dimmer: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Corrente nominale [A]: 0,2

Frequenza nominale [Hz]: 50

λ : 0,95

Potenza massima [W]: 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷1

Tipo di alimentatore: di corrente continua

Protezione da sovraccarico: si

Protezione da sovratensione: si

Protezione termica: 110°C

Protezione da cortocircuito: si

Temperatura massima Ta [°C]: 25

Tensione d'entrata - PRI [V]: 220-240

Tensione d'uscita - SEC [V]: 30-42

corrente di uscita - sec [ma]: 800

Grado IP: 20

Tc [°C]: 75

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 108

Grammatura [g]: 137.17

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.2302

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 42

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02856

28025 BRAVO DRIVER 36W

Alimentatore LED