


28026 BRAVO DRIVER 40W

Alimentatore LED

5905339280268

**PARAMETRI DEL PRODOTTO:****Colore:** bianco**Luogo d'uso:** all'interno**Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** si**Compatibile con dimmer:** non**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Corrente nominale [A]:** 0,25**Frequenza nominale [Hz]:** 50 **λ :** 0,95**Potenza massima [W]:** 40**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II**Materiale:** plastica**Tipo di allacciamento:** morsettiera**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷1**Tipo di alimentatore:** di corrente continua**Protezione da sovraccarico:** si**Protezione da sovratensione:** si**Protezione termica:** 110°C**Protezione da cortocircuito:** si**Temperatura massima Ta [°C]:** 25**Tensione d'entrata - PRI [V]:** 220-240**Tensione d'uscita - SEC [V]:** 30-42**corrente di uscita - sec [ma]:** 1050**Grado IP:** 20**Tc [°C]:** 75**DATI LOGISTICI:****Tipo di confezionamento:** 6**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 6**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60**Peso unitario netto [g]:** 130**Grammatura [g]:** 159.17**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 15**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.5502**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 21**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 43**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.031605

28026 BRAVO DRIVER 40W

Alimentatore LED