


33826 ONTEC R C1 60N M STW

Lampada LED di emergenza

5902052535965



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 1.2

Potenza nominale (LED) [W]: 2

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 306

Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza): 306

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura esercizio [°C]: 10÷35

Accumulatore (tipo) : LiFePO4/C

Accumulatore (parametri): 3,2V 1,5Ah

Modalità di esercizio: di emergenza

Applicazione: illuminazione della via di evacuazione

Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 1

Test standard: si

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Grado IP: 20

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Temperatura di colore [K]: 5000

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

33826 ONTEC R C1 60N M STW

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI:**33831 ZEST PODT OR00 W**