


## 07980 APO TM-3

Timer/programmatore di comando

5905339079800



Kanlux APO è un set di 3 adattatori per presa elettrica con possibilità di controllo remoto tramite telecomando. Ogni dispositivo collegato può essere attivato indipendentemente dagli altri.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo d'uso:** all'interno

**Larghezza [mm]:** 52

**Altezza [mm]:** 106

**Numero di programmi:** 5

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Corrente nominale [A]:** 5

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Batterie del trasmettitore:** A23

**Frequenza di trasmissione:** 433,05-434,79 MHz

**Carico massimo [W]:** 1150

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** set

**Tipo di confezionamento:** 32

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 32

**Peso unitario netto [g]:** 438

**Grammatura [g]:** 565.63

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 23.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 18.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.10016

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 51

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 31

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 53

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.083793

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- include: 3 spine, telecomando,batteria
- batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W
- i tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m
- il diodo segnala il lavoro della presa elettrica
- il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)