

Kanlux



EAN: 5905339190697

Akcesorium plafoniery Kanlux 19069 DABA AIO MW SENSOR



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]

7,5-12 DC

Dokument utworzono: 13.05.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	10
Minimalny czas działania [s]	5

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	16
Szerokość [mm]	26
Długość [mm]	57



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5800
Zasięg czujnika [m]	max 6
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	5s/90s/3min/10min
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	5/15/50/OFF
Regulacja czułości	tak
Czas pracy w trybie czuwania	0s/30s/10min/+∞
Poziom przyciemnienia w trybie czuwania [%]	20

INFORMACJE DODATKOWE

Czujnik ruchu dedykowany do montażu w oprawie DABA AIO M20W W [19068].

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	20
Gramatura [g]	28.04
Waga sztuki brutto [g]	26
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Waga kartonu [kg]	2.804
Szerokość kartonu [cm]	17
Wysokość kartonu [cm]	16
Długość kartonu [cm]	28.5
Objętość kartonu [m ³]	0.007752