


28026 BRAVO DRIVER 40W

Sursă de alimentare LED

5905339280268

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de aplicare:** în interior**Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile:** da**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Curent nominal [A]:** 0,25**Frecvență nominală [Hz]:** 50 **λ :** 0,95**Putere maximă [W]:** 40**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Material:** material din plastic**Tip de conexiune:** bloc de conectare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,75÷1**Tip de sursă de alimentare:** curent continuu**Protecție la suprasarcină:** da**Protecție la supratensiune:** da**Protecție termică:** 110°C**Protecție la scurtcircuit:** da**Temperatură maximă Ta [°C]:** 25**Tensiune de intrare - PRI [V]:** 220-240**Tensiune de ieșire - SEC [V]:** 30-42**curent de ieșire - sec [ma]:** 1050**Grad IP:** 20**Tc [° C]:** 75**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 6**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 6**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 60**Greutate unitară netă [g]:** 130**Greutate [g]:** 159.17**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 15**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 3.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.5502**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 21**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 43**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.031605

28026 BRAVO DRIVER 40W

Sursă de alimentare LED