



by **Kanlux**



## 33625 LOGI 02-1140-142 cm

Interrupteur pour cage d'escalier L



L'interrupteur d'escalier à LED est utilisé pour contrôler le circuit de la lampe ou de deux groupes de lampes à partir deux endroits différents. L'interrupteur a un rétro-éclairage LED.



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** mat noir  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Rétroéclairage:** oui  
**Largeur [mm]:** 71  
**Hauteur [mm]:** 71  
**Diamètre du boîtier de montage:** 60  
**Profondeur de montage:** 25

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 250 AC  
**Matériel des embouts d'extrémité de câble :** CuZn70  
**Type de connexion:** Connecteur a vis  
**Plastique:** ABS  
**Nombre de leviers:** 1  
**Courant nominal [AX]:** 10  
**Degré IP:** 20

