



Kanlux



KANLUX ERGA



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 1000000	[h] 50000	ellipse $\leq 6 \times \text{Machdam}$	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	[mm] Ø65-160	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	fekete	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	fehér	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	fekete	
ERGA 17W CCT-W	24608	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	fehér	
ERGA 10-18W CCT-B	24614	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	fekete	
ERGA 10-18W CCT-W	24615	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	fehér	
ERGA PIR 10-18W CCT-B	24616	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	fekete	PIR
ERGA PIR 10-18W CCT-W	24617	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	fehér	PIR



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



ERGA 10-18W CCT-B




ERGA 10-18W CCT-W




ERGA PIR 10-18W CCT-B



ERGA PIR 10-18W CCT-W



ERGA PIR CCT



ERGA CCT

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

