


## 28025 BRAVO DRIVER 36W

Napájení LED



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo použití:** uvnitř

**Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Sprawność zasilacza [%]:** 89

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 0,27

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Jmenovitý výkon [W]:** 22,8-39,9

**Maximální výkon [W]:** 39,9

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1

**Typ napájecího zdroje:** s konstantním proudem

**Zabezpečení proti přetížení:** ano

**Přepětové zabezpečení:** ano

**Termické zabezpečení:** 110°C

**Zkratové zabezpečení:** ano

**Maximální teplota Ta [°C]:** 45

**Vstupní napětí - PRI [V]:** 220-240

**Výstupní napětí - SEC [V]:** 24-42

**Výstupní proud - sec [ma]:** 950

**Stupeň krytí IP:** 20

**Tc [°C]:** 80