



Kanlux ZONA JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 10 metrů. Můžeme nastavit nastavení doby svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy:** ano

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 115

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 15-7

**Detekční úhel čidla [°]:** H360/V120

**Maximální doba činnosti [min]:** 7

**Minimální doba činnosti [s]:** 15

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 10

### DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 10m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 10min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje