



## BENO LED

### LED- Deckenleuchte



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥20000	[h] 20000	Ellipse ≤ 6x MacKdam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	0,5m			



### BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]		
BENO 18W NW-O-W	<b>32940</b>	18	1550	4000	weiß
BENO 18W NW-L-W	<b>32942</b>	18	1550	4000	weiß
BENO 18W NW-O-SE W	<b>32944</b>	18	1550	4000	weiß Mikrowellen-
BENO 18W NW-L-SE W	<b>32946</b>	18	1550	4000	weiß Mikrowellen-
BENO N 18W NW-O-SE GR	<b>32948</b>	18	1400	4000	graphit Mikrowellen-
BENO N 18W NW-L-SE GR	<b>32949</b>	18	1400	4000	graphit Mikrowellen-
BENO N 18W NW-O-GR	<b>33348</b>	18	1400	4000	graphit
BENO N 18W NW-L-GR	<b>33349</b>	18	1400	4000	graphit

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff

## BENO LED

### LED- Deckenleuchte



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W




BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR


## BENO LED

---

### LED- Deckenleuchte



BENO 18W O



BENO 18W L