

Kanlux



KANLUX EXTERNO

Le Kanlux EXTERNO MW est un détecteur de mouvement à hyperfréquence (5,8 GHz) offrant une détection horizontale à 360° pour une couverture optimale de la zone surveillée. Il permet de régler la durée d'éclairage, le seuil de luminosité déclenchant son fonctionnement ainsi que la portée de détection, afin de s'adapter à différentes configurations d'installation. Idéal pour la commande automatique de l'éclairage dans les habitations, les garages, les couloirs, les caves, les locaux techniques et les espaces de service.



V 220-240 AC	Hz 50	IP 20			[k] 3-2000	
[mm²] 0,5-1,5	CE	EAC	UK CA			




EXTERNO MW-W

						SENSOR 	
EXTERNO MW-W	23483	1200	do nadbudowania na ścianie do wbudowania w ścianę do nadbudowania na suficie do wbudowania w sufit	H360/V160	10-12	Hyperfréquence	max 8



EXTERNO MW-W



EXTERNO MW-W

Date of issue: 19.08.2026, 11:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com