

## 23450 ALER MINI-W

Sensore di movimento PIR




[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[VA] 800	<b>IP</b> 44			
	[m] max 8	[°] H140/V45	[s]-[min] 10-15		[lx] 3-2000	[°C] -20÷40
	[mm] 1+2,5					



ALER MINI-W **23450** 800 montaggio a parete H140/V45 10-15 PIR

ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

- Materiale: materiale plastico



ALER MINI-W