

18120 FOGLER DL-2400

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5÷25	
	 [mm ²] 1-2,5	 [m] max 8	 [°] H360/V120	 [s] - [min] 12-5		 3-2000
 0,5m						



FOGLER DL-2400 **18120** 2 x max 40 GLS/CFL/LED E27 biały

Plafoniera Kanlux FOGLER DL z wymiennym źródłem światła doskonale sprawdzi się na kłatkach schodowych, piwnicach, strychach i innych tego typu pomieszczeniach. Wbudowany czujnik z maksymalnym kątem (360°) wykrywania ruchu, gwarantuje, że oprawa włączy się dokładnie wtedy, kiedy potrzebujemy światła.

- wyposażona w czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 5min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
- Materiał obudowy: stal
- Materiał klosza: szkło

18120 FOGLER DL-2400

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

