


## DABA PRO

### Plafoniera LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD	IK 10	□	IP 65	°C -20÷40	
IK 10	IK 10	[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m	PoN 24	[lm] Φ <sub>USE</sub> 3600	
CE	EAC	UK CA				



		[°]	[lm]	Tc [K]		
DABA PRO 25W NW-W	<b>19064</b>	25	2800	4000	biały	
DABA PRO 25W NW-B	<b>19065</b>	25	2800	4000	czarny	
DABA PRO 26W NW-SE-W	<b>19066</b>	26	2800	4000	biały	mikrofalowy

Kanlux DABA PRO to plafoniera do zastosowań profesjonalnych. Do wyboru mamy wersję bez czujnika ruchu (25W) oraz z czujnikiem (26W) i dwa kolory obudowy - biały i czarny. Kanlux DABA PRO to szczelność IP65 i wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 i dodatkowe zabezpieczenie oprawy przed otwarciem. Plafoniera Kanlux DABA PRO można łączyć ze sobą na zasadzie MASTER → SLAVE, tzn. pierwsza (pierwsza i ostatnia) oprawa posiadająca czujnik steruje ciągiem opraw. Wysoka jakość wykonania plafonier Kanlux DABA PRO potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: PC

## DABA PRO

---

Plafoniera LED




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 26W NW-SE-W



DABA PRO 25W