

# Kanlux



## Kanlux GIVRO LED

- Furtunul/cordul de lumină este terminat cu un ștecher și o priză. Ștecherul furtunului/cordului trebuie conectat la priza de alimentare PR-SET sau la priza secțiunii furtunului/cablului de lumină care a fost conectată la sursa de alimentare. Sursa de alimentare de trecere vă permite să conectați mai multe furtunuri LED GIVRO de lungimi diferite. Priza liberă a secțiunii de furtun/frânghie la care nu a fost conectată o altă secțiune trebuie închisă cu ștecherul inclus. Este posibil să se creeze instalații de până la 100 de metri lungime.
- Furtunul luminos LED GIVRO are locuri de tăiere desemnate la fiecare metru. Furtunul GIVRO LED poate fi tăiat, dar partea tăiată care se termină cu priză nu mai poate fi utilizată. Numai partea care se termină cu un dop poate fi folosită independent, capătul tăiat trebuie să fie astupat cu GIVRO END CAP. Nu conectați secțiunile tăiate ale furtunului/cablului în niciun alt mod.
- Pentru buna funcționare este necesar dispozitivul de alimentare GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponibil în oferta Kanlux.

SYSTEM  
GIVRO

IP  
65

UV  
resist

 210 DC				 SMD	 ≥17500	 15000
 0,1m	 -10÷35	 360° Øuse				



GIVRO LED 5M-WW



IP



GIVRO LED 5M-WW	<b>39190</b>	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	<b>39191</b>	1m = 2	1m = 120	alb	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	<b>39192</b>	1m = 2	1m = 120	alb racoros	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	<b>39193</b>	1m = 2	1m = 6	roşie	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	<b>39194</b>	1m = 2	1m = 29	verde	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	<b>39195</b>	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	<b>38570</b>	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	<b>38571</b>	1m = 2	1m = 120	alb racoros	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	<b>39196</b>	1m = 2	1m = 120	alb	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	<b>39197</b>	1m = 2	1m = 6	roşie	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	<b>39198</b>	1m = 2	1m = 29	verde	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	<b>39199</b>	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	10000	
GIVRO LED 15M-WW	<b>38572</b>	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	<b>38575</b>	1m = 2	1m = 120	alb	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	<b>38578</b>	1m = 2	1m = 120	alb racoros	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	<b>38581</b>	1m = 2	1m = 6	roşie	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	<b>38584</b>	1m = 2	1m = 29	verde	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	<b>38587</b>	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	<b>38573</b>	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	<b>38576</b>	1m = 2	1m = 120	alb	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	<b>38579</b>	1m = 2	1m = 120	alb racoros	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	<b>38582</b>	1m = 2	1m = 6	roşie	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	<b>38585</b>	1m = 2	1m = 29	verde	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	<b>38588</b>	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	<b>38574</b>	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	<b>38577</b>	1m = 2	1m = 120	alb	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	<b>38580</b>	1m = 2	1m = 120	alb racoros	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	<b>38583</b>	1m = 2	1m = 6	roşie	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	<b>38586</b>	1m = 2	1m = 29	verde	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	<b>38589</b>	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	50000	



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-NW




GIVRO LED 5M-CW



GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR



GIVRO LED 5M-BL



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW




GIVRO LED 10M-NW



GIVRO LED 10M-RE



GIVRO LED 10M-GR



GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-CW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR



GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW




GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 5M-WW




GIVRO LED 5M-NW




GIVRO LED 5M-CW




GIVRO LED 5M-RE




GIVRO LED 5M-GR




GIVRO LED 5M-BL




GIVRO LED 10M




GIVRO LED 10M-NW




GIVRO LED 10M-RE




GIVRO LED 10M-GR




GIVRO LED 10M-BL



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

### Accesorii

**38590** GIVRO - PR SET Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).



**38593** GIVRO-PR SET W/O PLUG Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



**38592** GIVRO - HOLDER Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).



**38591** GIVRO - END CAP End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).



Date of issue: 24.09.2025, 09:00

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

For more information, please contact us at [info@ledlight.ro](mailto:info@ledlight.ro) or call us at +40 372 440 440.



Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.  
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

