

Kanlux



Kanlux LCOB 10W/M 12V

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



12V



LCOB 10W/M 12

 12 DC	 III	 Ra 90	 Hg		 COB	 LED m 320
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φ _{use}	
 EAC	 UK CA					






IP



LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F




LCOB 10W/M 12




LCOBB 10W/M 12




LCOBC 10W/M 12




LCOB 10W/M 12 IP00



LCOB 10W/M 12 IP65



LCOBB 10W/M 12 IP65



LCOBC 10W/M 12 IP00

Акcesуари

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 09.04.2026, 09:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

