


# 34940 S SENSOR PIR INT 10M

Pohybové čidlo PIR

5905339349408



S SENSOR PIR INT 10M



Senzor pohybu určený pro interiér. Připojením v aplikaci k vybraným SMART zařízením, dokáže při detekci rozsvítit nejen světlo, ale také spustí libovolně naprogramovanou akci - v závislosti na spárovaných SMART zařízeních a jim přiřazených funkcí. Senzor je napájen z baterie a nabíjení probíhá přes USB kabel. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na [www.kanluxsmart.cz](http://www.kanluxsmart.cz).

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď, k usazení na zem

**Místo použití:** uvnitř

**Ovládání:** Wi-Fi 2,4 GHz

**Včetně baterií:** ne

**Regulace citlivosti:** ano

**Napájení bateriemi:** ano

**Napájení bateriemi:** 2 x CR123A

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 2 x 3V DC / 5V USB

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10+40

**Typ čidla:** PIR

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** 8

**Alarm dźwiękowy o niskim poziomie baterii:** ano

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 125

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 125

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 54

**Gramáž [g]:** 82.4

**Délka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.3

**Šířka kartonu [cm]:** 33.5

**Výška kartonu [cm]:** 33

**Délka kartonu [cm]:** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.049748

# 34940 S SENSOR PIR INT 10M

---

Pohybové čidlo PIR