

## 23211 KRO6-2/B25/30

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 6kA, 2P

5905339232113



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** na szynę TH35  
**Norm:** PN-EN 61009 -1  
**Länge [mm]:** 75  
**Breite [mm]:** 35  
**Höhe (mm):** 81

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC  
**Bemessungsstrom [A]:** 25  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16  
**Fehlerstromschutzart:** AC  
**Auslösecharakteristik:** B  
**Energiebegrenzungsklasse:** 3  
**Anzahl der Module:** 2  
**Nennfehlerstrom [mA]:** 30  
**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Nominale Isolationsspannung  $U_i$  [V]:** 400  
**Anzahl der Pole:** 2

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 60  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 60  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 180  
**Grammatur [g]:** 212.33  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 218  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Kartongewicht [kg]:** 12.7398  
**Kartonbreite [cm]:** 28  
**Kartonhöhe [cm]:** 18.5  
**Kartonlänge [cm]:** 47  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.024346