


## 28025 BRAVO DRIVER 36W

Elektronischer Transformator LED

5905339280251



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren Oberflächen:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 0,2

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Maximale Leistung [W]:** 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1

**Typ des Netzteils:** Gleichstrom-

**Überlastschutz:** ja

**Überspannungsschutz:** ja

**Thermischer Schutz:** 110°C

**Kurzschlusschutz:** ja

**Maximale Temperatur Ta [°C]:** 25

**Eingangsspannung - PRI [V]:** 220-240

**Ausgangsspannung - SEC [V]:** 30-42

**Ausgangsstrom - sec [ma]:** 800

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Tc [°C]:** 75

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6

**Stückzahl in Großverpackung:** 60

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 108

**Grammatur [g]:** 137.17

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 15

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 3.5

**Kartongewicht [kg]:** 8.2302

**Kartonbreite [cm]:** 34

**Kartonhöhe [cm]:** 20

**Kartonlänge [cm]:** 42

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.02856

