


28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronischer Transformator LED

5905339280268



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren Oberflächen: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: 0,25

Nennfrequenz [Hz]: 50

λ : 0,95

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

Überlastschutz: ja

Überspannungsschutz: ja

Thermischer Schutz: 110°C

Kurzschlusschutz: ja

Maximale Temperatur Ta [°C]: 25

Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240

Ausgangsspannung - SEC [V]: 30-42

Ausgangsstrom - sec [ma]: 1050

IP-Klasse (Schutzart): 20

Tc [°C]: 75

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 6

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatur [g]: 159.17

Länge der Einzelverpackung [cm]: 15

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Kartongewicht [kg]: 9.5502

Kartonbreite [cm]: 35

Kartonhöhe [cm]: 21

Kartonlänge [cm]: 43

Kartonvolumen [m³]: 0.031605

