


34940 S SENSOR PIR INT 10M

Bewegungsmelder PIR

5905339349408



S SENSOR PIR INT 10M



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Steuerung: Wi-Fi 2,4 GHz

Batterie inklusive: nein

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Batterie-Stromversorgung: ja

Batterie-Stromversorgung: 2 x CR123A

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 2 x 3V DC / 5V USB

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10+40

Sensor Typ: PIR

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 120

IP-Klasse (Schutztart): 20

Reichweite des Sensors [m]: 8

Alarm dźwiękowy o niskim poziomie baterii: ja

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 125

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 125

Netto-Einzelgewicht [g]: 54

Grammatur [g]: 82.4

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 10.3

Kartonbreite [cm]: 33.5

Kartonhöhe [cm]: 33

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.049748

34940 S SENSOR PIR INT 10M

Bewegungsmelder PIR