



Kanlux ALER JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Wandmontage  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja  
**Breite [mm]:** 97  
**Höhe [mm]:** 75

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Material:** Kunststoff  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40  
**Sensor Typ:** PIR  
**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷2,5  
**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 8-7  
**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H160/V20  
**Max. Betriebszeit [min.]:** 7  
**Minimale Betriebszeit (s):** 8  
**Maximale Leistung (VA):** 1200  
**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 3-2000  
**IP-Klasse (Schutzart):** 44  
**Reichweite des Sensors [m]:** max 12

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 50  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 130  
**Grammatur [g]:** 193  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5  
**Kartongewicht [kg]:** 9.65  
**Kartonbreite [cm]:** 46  
**Kartonhöhe [cm]:** 24  
**Kartonlänge [cm]:** 48

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.052992

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°
- Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 8 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

#### ZUBEHÖR:

**26434** H-16MM2 PP M Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm<sup>2</sup>

