



Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Usage: intérieur
Largeur [mm]: 72
Hauteur [mm]: 124
Nombre de programmes: 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Courant nominal [A]: 16(2)
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: I
Puissance maximale [kW]: 3500
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12
Unité par carton: 12
Conditionnement : 48
Poids unitaire net [g]: 124
Poids [g]: 186.46
Longueur carton emballage [cm]: 11
Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 22
Poids carton [kg]: 8.95008
Largeur carton [cm]: 45
Hauteur carton [cm]: 25.5
Longueur carton [cm]: 59
Volume carton [m³]: 0.067703

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- programmeur fonctionne en mode quotidien
- temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min
- le programmeur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante