


24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

Alimentation CV

5905339242419



Kanlux CIRCO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 10 ou bien 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables :
oui

Hauteur [mm]: 23

Diamètre [mm]: 54.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 0-15

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Section câble [mm²]: 0.5

Type d'alimentation électrique: tension continue

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 45

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 12 DC

courant de sortie - sec[ma]: max 1250

Degré IP: 20

Tc [°C]: 85

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Nombre de pièces sur un niveau de palette : 200

Poids unitaire net [g]: 50

Poids [g]: 76.7

Longueu carton emballage [cm]: 8

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 7.67

Alimentation CV

Largeur carton [cm]: 32.5

Hauteur carton [cm]: 15

Longueur carton [cm]: 40

Volume carton [m³]: 0.0195

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.