


28025 BRAVO DRIVER 36W

LED tápegység

5905339280251



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető: igen

Fényerőszabályozható: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0,2

Névleges frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,95

Maximális teljesítmény [W]: 36

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1

Tápegység típusa: egyenáramú

Túlterhelésvédelem: igen

Túlfeszültségvédelem: igen

Hővédelem: 110°C

Rövidzárlat elleni védelem: igen

Maximális Ta hőmérséklet [°C]: 25

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 30-42

Kimeneti áram - sec [ma]: 800

IP védettségi fokozat: 20

Tc [°C]: 75

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egység súly [g]: 108

Súly [g]: 137.17

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3.5

Doboz súlya [kg]: 8.2302

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 42

Karton térfogata [m³]: 0.02856

Kanlux

28025 BRAVO DRIVER 36W

LED tápegység