


01001 STER TS-MF1

Timer/programmatore di comando

5905339010018



Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo d'uso: all'interno
Larghezza [mm]: 72
Altezza [mm]: 124
Numero di programmi: 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Corrente nominale [A]: 16(2)
Frequenza nominale [Hz]: 50
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Carico massimo [W]: 3500
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 48
Peso unitario netto [g]: 124
Grammatura [g]: 186.46
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.95008
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 45
Altezza della scatola di cartone [cm]: 25.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.067703

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- il timer funziona in modalità giornaliera
- tempo minimo richiesto on/off 15 min
- il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante