


28026 BRAVO DRIVER 40W

Alimentatore LED

5905339280268



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo d'uso: all'interno

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: si

Compatibile con dimmer: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Corrente nominale [A]: 0,25

Frequenza nominale [Hz]: 50

λ : 0,95

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷1

Tipo di alimentatore: di corrente continua

Protezione da sovraccarico: si

Protezione da sovratensione: si

Protezione termica: 110°C

Protezione da cortocircuito: si

Temperatura massima Ta [°C]: 25

Tensione d'entrata - PRI [V]: 220-240

Tensione d'uscita - SEC [V]: 30-42

corrente di uscita - sec [ma]: 1050

Grado IP: 20

Tc [°C]: 75

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 130

Grammatura [g]: 159.17

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.5502

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35

Altezza della scatola di cartone [cm]: 21

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 43

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.031605

