


Lampada LED di emergenza

5902052563340



L'illuminazione di emergenza o di antipánico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Lunghezza [mm]: 250
Larghezza [mm]: 29
Altezza [mm]: 194
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza nominale [W]: 3
Potenza nominale (LED) [W]: 0.9
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Tonalità della luce: Bianco freddo
Temperatura di colore [K]: 5000
Temperatura esercizio [°C]: 10÷35
Accumulatore (tipo) : LiFePO4/C
Accumulatore (parametri): 3,2V 1,5Ah
Modalità di esercizio: interruttore automatico
Applicazione: determinazione della direzione di evacuazione
Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 3
Test automatico: si
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI:

33813 ZEST MONT OG00 W

