


37376 ZONA FLAT-B

Czujnik ruchu PIR

5905339373762



ZONA FLAT to ultraniski czujnik ruchu, zaprojektowany z myślą o dyskretnym montażu w nowoczesnych przestrzeniach. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie komponuje się z otoczeniem, nie zaburzając estetyki wnętrza. Zapewnia precyzyjne wykrywanie ruchu w promieniu do 8 metrów i umożliwia pełną kontrolę parametrów – regulację czasu świecenia (od 10 sekund do 15 minut) oraz progu natężenia światła. To doskonałe rozwiązanie do inteligentnego sterowania oświetleniem, łączące minimalistyczny design z maksymalną funkcjonalnością.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Wysokość [mm]: 27

Średnica [mm]: 115

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-15

kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 15

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 8

Czujnik ruchu PIR



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 110

Gramatura [g]: 158.8

Waga sztuki brutto [g]: 150

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Waga kartonu [kg]: 7.94

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 27

Długość kartonu [cm]: 62.5

Objętość kartonu [m³]: 0.037125