


24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

Sursă de alimentare CV

5905339242419



Alimentarea electronică de tensiune constantă cu putere [10 sau 15] W. Este utilizată pentru alimentarea benzilor cu LED-uri, cum ar fi LEDS P sau LEDS B.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Înălțime [mm]: 23

Diametru [mm]: 54.5

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 0-15

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.5

Tip de sursă de alimentare: tensiune constantă

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 45

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 12 DC

curent de ieșire - sec [mA]: max 1250

Grad IP: 20

Tc [° C]: 85

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Număr de bucăți în strat pe palet : 200

Greutate unitară netă [g]: 50

Greutate [g]: 76.7

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.67

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5

24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

Sursă de alimentare CV

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15

Lungimea cutiei de carton [cm]: 40

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0195

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Sursa de alimentare nu este proiectată să funcționeze fără sarcină.