


28025 BRAVO DRIVER 36W

Sursă de alimentare LED

5905339280251



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Curent nominal [A]: 0,2

Frecvență nominală [Hz]: 50

λ : 0,95

Putere maximă [W]: 36

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Material: material din plastic

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷1

Tip de sursă de alimentare: curent continuu

Protecție la suprasarcină: da

Protecție la supratensiune: da

Protecție termică: 110°C

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 25

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 30-42

curent de ieșire - sec [ma]: 800

Grad IP: 20

Tc [° C]: 75

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 6

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 108

Greutate [g]: 137.17

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 15

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.2302

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 42

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02856

Sursă de alimentare LED